

Серия ЮНИОР СМАРТ 600-2200 ВА



Надёжная и доступная
защита электропитания домашней
и офисной техники

ИБП ИМПУЛЬС серии ЮНИОР СМАРТ представляют собой компактные, надежные и доступные ИБП для компьютеров, позволяющие не только обеспечить резервное питание при потере напряжения в сети, но и защитить ПК и рабочие станции от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR все модели серии ЮНИОР СМАРТ поддерживают выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора.

Область применения



Персональные компьютеры



Рабочие станции



Периферийное оборудование



Маломощное офисное оборудование



Банковское оборудование



Аудио-видео оборудование



Кассовые аппараты




Торговые терминалы



Преимущества

- AVR (Автоматическая регулировка напряжения)
- Микропроцессорное управление
- Функция холодного старта
- Подключение к ПК через USB
- Защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе
- Защита телефонной, модемной, сетевой линии от импульсных помех
- Наличие ЖК-дисплея на лицевой панели

МОДЕЛЬ		ЮНИОР СМАРТ 600	ЮНИОР СМАРТ 800	ЮНИОР СМАРТ 1000	ЮНИОР СМАРТ 1200	ЮНИОР СМАРТ 1500	ЮНИОР СМАРТ 2200
МОЩНОСТЬ, ВА/Вт		600 / 360	800 / 480	1000 / 600	1200 / 720	1500 / 900	2200 / 1320
ВХОД	Номинальное напряжение	220 – 240 В переменного тока					
	Диапазон входного напряжения (без использования батарей), В	162 – 290 В переменного тока					
	Частота тока, Гц	50 или 60 Гц (авто настройка)					
	Тип входного разъёма	SCHUKO					
ВЫХОД	Количество и тип выходных разъёмов	2 шт. x SCHUKO или 4 IEC			4 шт. x SCHUKO или 6 IEC		
	Выходное напряжение	220 – 240 В переменного тока					
	Форма выходного сигнала	Ступенчатая аппроксимация синусоиды					
	Частота тока, Гц	50/60 ± 1%					
	Время переключения	4 мс					
БАТАРЕЯ	Количество и ёмкость батарей	7Ач x 1 шт	7,5Ач x 1 шт	9Ач x 1 шт	7Ач x 2 шт	7,5Ач x 2 шт	9Ач x 2 шт
	Тип батареи	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые					
	Типовое время заряда батарей	8 часов					
	Защита	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены бата- реи					
	Холодный старт	Поддержка					
ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛЫ	Светодиодные индикаторы	Работа от сети, работа от батареи					
	Звуковая сигнализация	Работа от батареи, низкий заряд батареи, перегрузка					
	ЖК экран	Режим работы, напряжение на входе/выходе, уровень заряда батареи					
ИНТЕР- ФЕЙСЫ	USB	Есть					
ЗАЩИТА	Защита от высоковольтных импульсов	Есть					
	Фильтрация помех	Есть					
	Защита от короткого замыкания	Есть					
	Защита от перегрузки	Есть					
	Защита телефонной линии	Есть					
	Тип предохранителя	Автомат защиты					
ПРОЧИЕ ДАнные	Габариты (ШxВxГ), мм	96x138x286			148x178x298		
	Масса, кг	4,3	4,5	5,3	8,7	9,1	10,8



600/1000 ВА



1200-2200 ВА

